

### APPLE MAC Programı (usb)

Aşağıdaki barkodları sırasıyla okutturunuz

1)  %SETUP

2) 

3)  0

4)  1

5)  %%%END

Barkod okuyucunuzun fabirka ayarlarına  
Default ayarlarına geri dönmesi için  
%%%DEF barkodunu okutturunuz

 %%%DEF

Barkodun sonuna tab tuşu karakterini eklemek

Aşağıdaki barkodları sırasıyla okutturunuz

1)  %SETUP

2)  8002

3)  0

4)  9

5)  %%%END


Barkod okuyucunuzun fabirka ayarlarına  
Default ayarlarına geri dönmesi için  
%%%DEF barkodunu okutturunuz

 %%%DEF

Barkodun sonuna aşağı ok (down) karakteri eklemek  
Aşağıdaki barkodları sırasıyla okutturunuz






- 1)  %SETUP
- 2)  8002
- 3)  0
- 4)  2
- 5)  %%%END

Barkod okuyucunuzun fabirka ayarlarına  
Default ayarlarına geri dönmesi için  
%%%DEF barkodunu okutturunuz




%%%DEF

Barkodun sonuna tek enter karakteri eklemek  
Aşağıdaki barkodları sırasıyla okutturunuz






- 1)  %SETUP
- 2)  8002
- 3)  0
- 4)  D
- 5)  %%%END

Barkod okuyucunuzun fabirka ayarlarına  
Default ayarlarına geri dönmesi için  
%%%DEF barkodunu okutturunuz




%%%DEF

## Barkodun sonundaki enter karakterini kaldırmak Aşağıdaki barkodları sırasıyla okutturunuz

- 1)  %SETUP
- 2)  8002
- 3)  0
- 4)  0
- 5)  %%%END

Barkod okuyucunuzun fabrika ayarlarına  
Default ayarlarına geri dönmesi için  
%%%DEF barkodunu okutturunuz








%%%DEF

## Barkodun başındaki sıfırın okutulması için Aşağıdaki barkodları sırasıyla okutturunuz

- 1)  %SETUP
- 2)  1107
- 3)  0
- 4)  2
- 5)  %%%END

## Barkodun başındaki sıfırın okutulmaması için Aşağıdaki barkodları sırasıyla okutturunuz

- 1)  %SETUP
- 2)  1107
- 3)  0
- 4)  0
- 5)  %%%END

## CTRL+O Ön eki eklemek

Aşağıdaki barkodları sırasıyla okutturunuz

1)   
%SETUP

2) 

3)   
0

4)   
1

5)   
%%%END

6)   
%SETUP

7) 

8)   
1

9)   
E

10)   
4

11)   
F

12)   
%%%END

Barkod okuyucunuzun fabrika ayarlarına  
Default ayarlarına geri dönmesi için  
%%%DEF barkodunu okutturunuz

  
%%%DEF

## Barkod içersindeki nokta tire gibi karakterlerin yerine farklı karakter gelmesini engellemek

Okutturduğunuz barkodların içersinde nokta, virgül, tire, artı gibi karakterler var ise okuyucu farklı okuyacaktır. Çünkü okuyucunun default ayarlarında dil seçeneği USA (İngilizce Amerikan) seçili olduğu için. Bilgisayarınızda ingilizce dil seçeneği seçili ise programlamaya ihtiyaç yoktur doğru okuma yapar. Bilgisayarınızda türkçe dil seçeneği işaretli ise okuyucununda default ayarındaki USA dil seçeneğini Turkish Q klavye seçeneği ile değiştirmeniz gerekmektedir. Turkish Q klavye ye geçmek için aşağıdaki barkodları sırasıyla okutturunuz.

Turkish Q Klavye Programı	USA Klavye Programı
1  %SETUP	1  %SETUP
2  0902	2  0902
3  0	3  0
4  2	4  0
5  %%%END	5  %%%END

Test yapabilmek için aşağıdaki barkodları kullanınız.



1.2,3-4/5:6;7+8



P&E(R)K=O%N

Sol taraftaki test barkodları Turkish Q programı yapılmadan önce ve sonrası olarak ayrılmıştır. Karakterlerin değişikliğini kontrol edebilirsiniz Test barkodu okuyucu ile okutulduğunda;

1Ç2Ö3\*4.5ş6Ş7\_8 Turkish Q program öncesi  
1.2,3-4/5:6;7+8 Turkish Q program sonrası  
P/E)R=K-O%N Turkish Q program öncesi  
P&E(R)K=O%N Turkish Q program sonrası

## Fabrika ayarlarını geri yüklemek

Barkod okuyucunuzun fabrika ayarlarına Default ayarlarına geri dönmesi için %%%DEF barkodunu okutturunuz



%%DEF