

# SCANPAL™ EDA52

## 2 Kontak Mobil Bilgisayar

Honeywell ScanPal™ EDA52, çalışanlar ve sistemler arasında güvenilir ve güvenli bağlantı sağlayan profesyonel bir mobil bilgisayardır. Perakende, ulaşım, lojistik, üretim, sağlık ve kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

ScanPal EDA52, Honeywell'in en yeni Qualcomm Snapdragon sekiz çekirdekli 2.0GHz işlemci ile donatılmış ve NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 ve 4G LTE iletişim aracı ile güçlü kablosuz bağlantı sağlayan yeni nesil ScanPal serisi mobil bilgisayarıdır.

Göze çarpan 5.5 inçlik Gorilla Glass dokunmatik ekranı ve ergonomik endüstriyel tasarımla kullanıcı konfor ve deneyimini üst seviyelere çıkartmaktadır. Kullanıcılar hafif ve ince tasarımını sayesinde aygıtı tek elle kolayca kullanabilir ve ceplerinde taşıyabilirler.

13 megapikselli arka kamera, kullanıcıların görsel belgelendirme yapabilmeleri için yüksek çözünürlülükle görüntüler kaydetmesine olanak sağlarken, 5 megapikselli ön kamera ile görüntülü arama yapılabilmektedir.

EDA52'de hasarlı veya eksik barkodların dahi hızlı bir şekilde okunmasını sağlayan yeni ve güçlü Honeywell S0703 barkod okuyucu bulunmaktadır.

Sağlamastårlıksız kasası ve IP67 sızdırmazlık seviyesi ile donatılan EDA52, zorlu kullanım ve çevre koşullarında çalışabilir. 4500 mAh pil, uzun süreli ve kesintisiz kullanım sağlar. Ayrıca pil kolayca çıkarılabilir ve hızlı şarj 3.0'ı desteklemektedir.

EDA52 (WWAN) hem nano SIM'i hemde eSIM'i desteklemektedir. eSIM, farklı mobil ağ operatörleri aboneliklerin basit bir şekilde yönetilmesini sağlamakta, böylece birden fazla fiziksel SIM kartı yönetmeye gerek kalmadan operatörler arasında kolay geçişe olanak tanıtmaktadır.



Android 11, 5.5 inç Corning Gorilla Glass dokunmatik ekran, 4500 mAh pil, opsiyonel 3/32 GB, 4/64 GB, 6/128 GB bellek, Qualcomm Snapdragon sekiz çekirdekli 2.0 GHz işlemci, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, 4G LTE bağlanabilirlik, nano SIM ve eSIM desteği, IP67 standartı.

EDA52 işletim sistemi Android 11'i kullanmaktadır, bakım sorunlarını en aza indirerek ve uzun vadeli özellik desteği sağlayarak Android 13\*'e kadar yükseltilebilmiştir.

Bu desteğin sağlanacağı bilgisi, işletmelerin ihtiyaçlarına en uygun Android cihazlarını ve hizmetlerini güvenle seçmelerini, dağıtmalarını ve yönetmelerini sağlayan Google liderliğindeki AER (Android Enterprise Recommended) \*\* tarafından doğrulanmıştır.

EDA52, Honeywell IH25/IH40 RFID okuyucusu ile kolayca eşleştirilebilir. Kullanıcılar, perakende ve depo envanter takibi gibi uygulamalarda kullanılmakta olan büyük hacimli RFID etiket bilgilerini hızla okuyabilmektedir.

Mevcut Honeywell mobil bilgisayar kullanıcıları EDA52 üzerinde mevcut Honeywell aksesuarlarını ve adaptör kabı ile ScanPal EDA51 tekli şarj yuvasını kullanabilmektedirler. Bu, müşterilerimizin Toplam Sahip Olma Maliyetlerini (TSM) azaltmalarına yardımcı olmaktadır.

## ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR



Qualcomm SM6115 sekiz çekirdekli 2.0GHz işlemci, farklı iş yükleri için 3 GB/32 GB, 4 GB/64 GB ve 6 GB/128 GB bellek seçenekleri.



5.5 inç tam dokunmatik geniş ekran. Zorlu saha koşullarında kullanma uygundur. NFC, GMS ve 4G LTE ile çoklu hızlı bağlantı.



WWAN (Nano ve eSIM) veya WLAN, Bluetooth 5.1, NFC, GMS ve 4G LTE ile 4500 mAh lityum-iyon pil.\*\*\*



12 saatten fazla aralıksız kullanılabilen çıkarılabilir 4500 mAh lityum-iyon pil.\*\*\*



Honeywell S0703 scanner ile hasarlı barkodları bile kolayca tarayabilirsiniz. 13 MP arka kameraya görüntü kaydedebilir ve 5 MP ön kameraya görüntülü arama yapabilirsiniz.

**Honeywell**

# SCANPAL EDA52 Teknik Özellikler

## MEKANİK

### Boyutlar:

159 mm x 75 mm x 14,4 mm (6,26 inç x 2,95 inç x 0,57 inç)

### Ağırlık:

258 g

### Ekrان Boyutu:

Gorilla Glass 5, 5,5 inç

### Çözünürlük:

1440 x 720 Yüksek Tanımlı

### Arka Işık:

LED

### Dokunmatik Ekran:

Çok noktalı dokunma kapasitif (CTP), GFF

### Sabit Tuşlar:

Ses düzeyi artırma/azaltma, sağ ve sol tarama tuşları ve güç açma/kapatma

için 5 yan tuş

## ÇEVRESEL

### Çalışma Sıcaklığı:

-20°C ila +50°C (-4°F ila +122°F)

### Saklama Sıcaklığı:

-30°C ila +70°C (-22°F ila 158°F)

### Nem:

%5 ila %90 (yoğuşmaz)

### Düşme:

MIL-STD 810G uyarınca oda sıcaklığında betona birçok kez 1,3 m'den (4,3 ft) düşme

MIL-STD 810G uyarınca oda sıcaklığında lastik kılıflı betona birçok kez 1,5 m'den (5 ft) düşme

### Yuvarlanma:

0,5 m'de (1,64 ft) 550 kez

### Çevresel Sızdırmazlık:

IP67

### Elektrostatik Deşarj (ESD):

±8 kV doğrudan; ±15 kV hava

## SİSTEM MİMARİSİ

**İşlemci:** Qualcomm Snapdragon SM6115, Dört yüksek performanslı Kryo çekirdek 2,0 GHz + Dört düşük güçlü Kryo çekirdek 1,8 GHz

**Bellek:** 3 GB RAM/32 GB Flash; 4 GB RAM/64 GB Flash; 6 GB RAM/128 GB Flash

**İşletim Sistemi:** Android 11'dir ve Android 13'e\* yükseltilebilir

**Depolama Genişletme:** MicroSD (128 GB'a kadar)

**Arka Kamera:** 13 megapiksel renkli kamera

**Ön Kamera:** 5 megapiksel renkli kamera

**PC Arayüzü:** Type-C arayüzlü USB 2.0

**Arayüz Bağlantı Noktaları:** 2 pimli alt bağlantı

**Pil:** LiYum iyon, 3,8 V, 4.500 mAh, çıkarılabilir

**Gerçek Zamanlı Saat (RTC):**

Şüber kapasitör ile 10 dakikada yedekleme

**Şarj Süresi:** 3,5 saatten az

**Pilin Çalışma Süresi:** 12 saatten fazla

**Tarama Motoru:** Honeywell S0703 Slim Imager (1B/2B barkod simgeleri)

## LED

**Pil Durum Göstergesi:** kırmızı/yeşil/mavi

**Tarama Göstergesi:** kırmızı/yeşil

**Sensörler:** hızlanma sensörü, ışık sensörü ve yakınlık sensörü

**Yerelleştirme ve Dil:** Uluslararası İngilizce

## KABLOSUZ BAĞLANTI

**WLAN (Wi-Fi İttifakı onaylı):**

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

**Ek WLAN Özellikleri:**

802.11 d/e/h/i/k/r/u/w

**WLAN Güvenliği:** AÇIK, WEP, WPA/WPA2 (Kişisel ve Kurumsal WPA2), WPA3 (OWE, SAE, Kurumsal)

**WLAN Destekli EAP:**

TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP

**Bluetooth®:** Bluetooth Sınıfı 5.1

**WWAN Radyo:**

• GSM/EDGE: Bant 2, 3, 5, 8

• UMTS/HSPA+: Bant 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19

• FDD-LTE: Bant 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,

12,13,17,19,20,25,26,28,30,66

• TDD-LTE: Bant 38, 39, 40, 41

**NFC:** Entegre Yakın Alan İletişimi

**GPS (yalnızca WWAN) Desteeklenen**

**Protokoller:** GPS, GLONASS ve BeiDou için eşzamanlı alıcı desteği

## AKSESUARLAR

**Tekli Şarjlı Ana Taban:** Bir terminali ve bir değiştirilebilir pilin aynı anda şarj eder

**Geride Dönük Adaptör Haznesi:** EDA50/51 tekli şarj istasyonu ile uyumludur

**Standart Pil Paketi**

**Dört Yuvalı Pil Şarj Cihazı**

**RFID Braketi**

**Tarama Kolu**

**Lastik Kılıf**

**Bilek Kayışı**

**El Kayışı**

**Ekran Filmi**

**Tekli Şarj İstasyonu:** Bir terminali şarj eder

**Dört Yuvalı Şarj Tabanı:** Aynı anda dört terminali şarj eder

## GARANTİ

Bir yıllık fabrika garantisidir.

*Garanti hakkında daha fazla bilgi için lütfen*

*<https://sp.sps.honeywell.com/us/en/support/productivity/warranties> adresini ziyaret edin*

*[www.honeywellaicd.com/compliance](http://www.honeywellaicd.com/compliance)*

**Tüm uyumluluk onaylarının ve sertifikalarının eksiksiz listesi için lütfen şu adresi ziyaret edin**

*[www.honeywellaicd.com/compliance](http://www.honeywellaicd.com/compliance)*

**Desteklenen tüm barkod simgelerinin eksiksiz listesi için lütfen şu adresi ziyaret edin**

*[www.honeywellaicd.com/symbologies](http://www.honeywellaicd.com/symbologies)*

**Android, Bluetooth, Google, Gorilla Glass, Qualcomm, Snapdragon ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.**

\* Android 13, Qualcomm ve Google'dan onay bekliyor.

\*\* AER dayanıklı aygıtları bulmak için lütfen <https://androidenterprisepartners.withgoogle.com/> adresini ziyaret edin

\*\*\* Pil ömrü kullanıma ve diğer faktörlere bağlıdır.

## Ayrıntılı bilgi için

[sps.honeywell.com](http://sps.honeywell.com)

## Honeywell Safety and Productivity Solutions

9680 Old Bailes Road  
Fort Mill, SC 29707  
USA

800-582-4263  
[www.honeywell.com](http://www.honeywell.com)

EDA52 PIN Veri Sayfası | Rev A | 08/21  
© 2021 Honeywell International Inc.

THE  
FUTURE  
IS  
WHAT  
WE  
MAKE IT

Honeywell